

LE POINT ZÉRO

C'est une étape indispensable au début de chaque compétition, elle doit être supervisée par le coordinateur qui est en liaison avec le chronométreur. Cette procédure se déroule au niveau de la ligne d'arrivée.



Déroulement de la procédure

Dans un premier temps vous devez contacter le chronométreur de la chronométrie électrique afin de savoir s'il est prêt à réaliser le point 0.

Cela consiste à placer le pistolet au bord de la ligne d'arrivée du côté ligne de départ et à proximité du capteur.



Tout d'abord, il faut placer une plaque noire ou du scotch noir sur la ligne afin de ne pas bruler la piste. Cela permet également de bien mettre en avant la flamme sur la caméra. Ensuite vous placez le pistolet de manière parallèle au bord de la ligne d'arrivée du côté de la ligne des départs, le canon en direction de la caméra. Enfin, il faut faire un compte à rebours pour le chronométreur puis donner le coup de feu.

Cette étape permet de s'assurer du bon fonctionnement du chrono électronique et de vérifier ses réglages. Il permet de vérifier la bonne synchronisation entre le système de départ et le système de l'arrivée.